



TRASER P68 Pathfinder Solar

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ

Ваши часы TRASER P68 Pathfinder Solar оснащены механизмом Ronda Solartech и получают электрическую энергию, необходимую для работы, от перезаряжаемой батареи. Это устраняет необходимость регулярной замены батареи.

Батарея заряжается от воздействия прямого света.

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА

Функция быстрого запуска:

Когда батарея разряжена, механизм запускается в течение нескольких минут после того, как часы подвергаются воздействию прямого солнечного света.

Режим защиты батареи:

Как только батарея достигает низкого уровня заряда, отключение механизма предотвращает глубокую разрядку бата-

реи. Это защищает батарею, обеспечивая длительный срок ее службы.

Защита батареи от перезаряда:

Эта функция предотвращает перезарядку батареи и, таким образом, ухудшение работы механизма.

Время работы механизма после полной зарядки батареи составляет около 8 месяцев.

Для оптимальной работы RONDA рекомендует регулярно заряжать батарею с помощью достаточного источника света; это делается быстрее всего под прямыми солнечными лучами.

Внимание: Избегайте воздействия высоких температур более 60°C на механизм (например, под лампой накаливания, галогенной лампой, раскаленный песок и т. д.).

Приблизительное время зарядки в зависимости от источника света.

Расчет сделан ориентировочно исходя из светопропускания циферблата 30%.

| | Время зарядки батареи, чтобы механизм работал в течение суток | Время до начала работы часов при разряженном механизме | Время до полной зарядки разряженной батареи |
|--|---|--|---|
| Прямой солнечный свет | 2 минуты | 1 минута | 7 часов |
| Прямой уличный свет (облачно) | 11 минут | 5 минут | 1,5 дня |
| Искусственный свет: 20 см от лампы (30 Вт) | 35 минут | 20 минут | 5,2 дня |
| Внутреннее освещение в помещении | 4,4 часа | 2 часа | 40 дней |



TRASER P68 Pathfinder Solar

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ

Замена батареи

Механизмы Solartech оснащены специальной перезаряжаемой батареей, которая не требует регулярной замены, поэтому ее не следует извлекать из механизма.

Если необходимо заменить батарею, важно убедиться, что используется только батарея, одобренная RONDA для этого механизма.

Тип аккумуляторной батареи: MT920 (Panasonic) Akku

Точность: +20/-10 секунд в месяц

Замена должна выполняться специализированным сервисным центром, а старая батарея должна быть утилизирована надлежащим образом.

Предупреждение: использование другого типа батареи может повредить механизм и подвергнуть опасности владельца.

Рекомендации по хранению

Избегайте длительного хранения солнечных часов с разряженной батареей в темноте. Это важно для обеспечения длительного срока службы батареи.

Если часы не будут использоваться в течение длительного времени, рекомендуется хранить их на открытом воздухе в светлом помещении. Это гарантирует, что солнечные часы будут работать без необходимости подзарядки перед тем, как их надеть.